

5 Interrupteurs, boîtes de commande, prises de courant

1 Boîtes de commande Ex d e m

1 Montage fixe

Les boîtes standards de commande ASSEMBL-Y en plastique peuvent contenir 3 éléments. Les boîtes de commande qui contiennent plus de 3 éléments seront faites sur mesure. Le grand nombre d'éléments de commande incorporables permet de trouver la solution appropriée pour chaque application.

Spécifications

Protection	IP 65
Montage	par 4 trous de fixation
Matériel	polyester chargé de fibre de verre
Température ambiante	-20°C - +40°C

 II 2 G Ex d e m IIC T6 Gb

 II 2 D Ex tb IIIC IP65 T85°C Db

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

DEKRA15ATEX0080



Sur demande

- Ampèremètre

Références

Code	Nombre d'éléments	Dimensions (hxlxp) (mm)	Entrée de câble	Poids
AS-CP0811D-1	1	110 x 75 x 75	1 x M25	0,360 kg
AS-CP0816D-2	2	160 x 75 x 75	1 x M25	0,460 kg
AS-CP0823D-3	3	230 x 75 x 75	1 x M25	0,670 kg

Accessoires

Boutons-poussoirs

In = 6A
1 contact inclus



Code	Couleur	Contact
XBW5-AP21S	noir	1NO
XBW5-AP31S	vert	1NO
XBW5-AP41S	rouge	1NO
XBW5-AP51S	jaune	1NO
XBW5-AP61S	bleu	1NO
XBW5-AP42S	rouge	1NF
ZBWE101		1NO
ZBWE102		1NF

Coups de poing

In = 6A
1 contact inclus



Code	Couleur	Contact
XBW5-AS142	rouge	1NF
XBW5-AS8442	rouge	1NF
ZBWE101		1NO
ZBWE102		1NF



5 Interrupteurs, boîtes de commande, prises de courant

1 Boîtes de commande Ex d e m

1 Montage fixe

Interrupteurs

In = 8A (240VCA)



Code	Description	Schema
XBW5-AJ21	0 - 1	$\begin{matrix} & 0 & 1 \\ C1 & \square & \square \end{matrix}$
XBW5-AJ33	1 - 0 - 2	$\begin{matrix} & 1 & 0 & 2 \\ C1 & \square & \square & \square \\ C2 & \square & \square & \square \end{matrix}$
XBW5-AJ41	0 ← 1	$\begin{matrix} & 0 & \leftarrow 1 \\ C1 & \square & \square \end{matrix}$
XBW5-AJ53	1 → 0 ← 2	$\begin{matrix} & 1 & \rightarrow 0 & \leftarrow 2 \\ C1 & \square & \square & \square \\ C2 & \square & \square & \square \end{matrix}$
XBW5-AJ73	1 → 0 - 2	$\begin{matrix} & 1 & \rightarrow 0 & 2 \\ C1 & \square & \square & \square \\ C2 & \square & \square & \square \end{matrix}$
XBW5-AJ83	1 - 0 ← 2	$\begin{matrix} & 1 & 0 & \leftarrow 2 \\ C1 & \square & \square & \square \\ C2 & \square & \square & \square \end{matrix}$

Lampes de signalisation

Lampes témoin LED
durée de vie 100.000 h
LED inclus



Code	Couleur	Tension
XLW5-AV013	claire	24-254VAC/DC
XLW5-AV033	vert	24-254VAC/DC
XLW5-AV043	rouge	24-254VAC/DC
XLW5-AV053	jaune	24-254VAC/DC
XLW5-AV063	bleu	24-254VAC/DC
ZBW-V1	claire/rouge/jaune/bleu	24-254VAC/DC
ZBW-V3	vert	24-254VAC/DC

Interrupteurs à clé

In = 6A
Retrait de la clé en position 0

Code	Description	Schema
XBW5-AG21	0 - 1	$\begin{matrix} & 0 & 1 \\ C1 & \square & \square \end{matrix}$

